

Данные для выбора количества и мощности конденсаторов при последовательном соединении их на напряжение выше 1000 В

Напряжение конденсаторов, кВ	Соединение конденсаторов звездой при линейном напряжении сети, кВ						Соединение конденсаторов треугольником при линейном напряжении сети, кВ					
	6			10			6			10		
	Количество конденсаторов		Мощность, % номинальной	Количество конденсаторов		Мощность, % номинальной	Количество конденсаторов		Мощность, % номинальной	Количество конденсаторов		Мощность, % номинальной
	расчетное	принятое		расчетное	принятое		расчетное	принятое		расчетное	принятое	
10,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,95	1	90
6,3	—	—	—	0,92	1	84	0,95	1	90	1,58	2	63
3,15	—	—	—	1,84	2	84	1,91	2	91	3,17	4	63
1,05	3,3	4	69	5,5	6	84	5,7	6	90	9,5	10	90
0,66	5,26	6	77	8,8	9	95	9,1	9	102	15,2	16	89
0,5	6,95	7	98	11,6	12	93	12	12	100	20	20	100