

Схема ручного запуска бензинового генератора Gesan G3000H

А. Откройте топливный кран (1) (следуя стрелке, указывающей на направление "ON"), закройте заслонку, переместив рычажок (2) по направлению символа заслонки.

Примечание: Не закрывайте заслонку при горячем двигателе или при высокой температуре окружающей среды.

Б. Поверните выключатель на моторе (3) на отметку "ON".

В. Аккуратно потяните стартовый шнур (4) до тех пор, как его плавно начнет затягивать обратно. Затем резко дерните шнур, чтобы завести мотор.

